

Ручная настройка Yealink SIP-T21 E2

Вход на страницу настроек

Шаг 1. Узнаём IP адрес телефонного аппарата.

Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите кнопку ОК на телефоне.

Шаг 2. Заходим на страницу настройки по полученному IP-адресу.

На компьютере запускаете web-браузер (не рекомендуется использование браузера Internet Explorer). В адресной строке браузера прописываете IP адрес, который узнали на предыдущем шаге(например: <http://192.168.3.130>).

После перехода по данному адресу, у Вас откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**

Шаг 3. Заходим во вкладку SIP-аккаунт

Пункт «Основные»:

Активная линия: вкл

Отображаемое имя: Имя, которое будет отображаться в телефоне

Учетное имя: рекомендуется такое-же, как «Отображаемое имя»

Пароль: Пароль, указанный в настройках пользователя ВАТС (Необходимо создать SIP-пароль в настройках пользователя ВАТС).

SIP-сервер: домен ВАТС. Порт: 5060 (Пример: 74950000000.tel.matrixmobile.ru)

Использовать Outbound Proxy-сервер: выключено

Протокол: UDP

NAT: выключено

Yealink
EBSY UCIP
IPmatika powered by Yealink

Статус SIP-аккаунт Сеть Телефон Контакты Обновление Безопасность

SIP-аккаунт SIP-аккаунт 1

Основные >>

Статус	Зарегистрировано
Активная линия	<input checked="" type="radio"/> Вкл. <input type="radio"/> Выкл.
Лейбл	<input type="text"/>
Отображаемое имя	<input type="text" value="admin"/>
Идентификационное имя	<input type="text" value="admin"/>
Учетное имя	<input type="text" value="admin"/>
Пароль	<input type="password" value="*****"/>
SIP-сервер	<input type="text" value="74952030300.tel.matrixmot"/> Порт <input type="text" value="5060"/>
Использовать Outbound Proxy-сервер	<input type="text" value="Выключено"/>
Outbound Proxy-сервер	<input type="text"/> Порт <input type="text" value="5060"/>
Протокол	<input type="text" value="UDP"/>
Дополнительный Outbound Proxy-сервер	<input type="text"/> Порт <input type="text" value="5060"/>
NAT	<input type="text" value="Выключено"/>
STUN-сервер	<input type="text" value="stun.sipnet.ru"/> Порт <input type="text" value="3478"/>
Голосовая почта	<input type="text"/>
Nortel Proxy-сервер	<input type="text"/>
Анонимный вызов	<input type="text" value="Выкл."/>
Код включения	<input type="text"/>
Код выключения	<input type="text"/>
Отклонять аноним. вызов	<input type="text" value="Выкл."/>
Код включения	<input type="text"/>
Код выключения	<input type="text"/>
Уведомление о пропущенных вызовах	<input type="text" value="Включено"/>
Автоответ	<input type="text" value="Выключен"/>

Примечание

Отображаемое имя:
Показывается SIP-абоненту, которому Вы звоните.

Учетное имя:
Имя или номер учетной записи.

Идентификационное имя:
Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем).

Далее рекомендуется использовать инструкцию, прилагающуюся к телефонным аппаратам.