

Ручная настройка Yealink SIP-T19 E2

Вход на страницу настроек

Шаг 1. Узнаём IP адрес телефонного аппарата.

Для того, чтобы узнать IP-адрес устройства нажмите кнопку ОК на телефоне.

Шаг 2. Заходим на страницу настройки по полученному IP-адресу.

На компьютере запускаете web-браузер (не рекомендуется использование браузера Internet Explorer). В адресной строке браузера прописываете IP адрес, который узнали на предыдущем шаге(например: http://192.168.3.130).

После перехода по данному адресу, у Вас откроется страница настройки, которая запросит ввод логина и пароля. По умолчанию на телефоне установлен логин: **admin** и пароль: **admin**

Шаг 3. Заходим во вкладку аккаунт

Пункт «Аккаунт»:

Активная линия: выбрано

Отображаемое имя: Имя, которое будет отображаться в телефоне

Учетное имя: рекомендуется такое-же, как «Отображаемое имя»

Пароль: Пароль, указанный в настройках пользователя ВАТС (Необходимо создать SIP-пароль в настройках пользователя ВАТС).

SIP-сервер: домен ВАТС. Порт: 5060 (Пример: 7495XXXXXXX.tel.matrixmobile.ru)

Транспорт: UDP

Использовать Outbound Proxy-сервер: Доступно

NAT: Доступно

Далее рекомендуется использовать инструкцию, прилагающуюся к телефонным аппаратам.

Аккаунт

Основные

Кодеки

Расширенные

Статус регистрации

Зарегистрировано

Активная линия

Выбрано ▾

Лейбл

Отображаемое имя

Имя регистрации

ID пользователя

Пароль

SIP Server 1

Адрес SIP-сервера

Порт

Транспорт

UDP ▾

Таймаут сервера

Количество запросов

SIP-сервер 2

Адрес SIP-сервера

Порт

Транспорт

UDP ▾

Таймаут сервера

Количество запросов

Использовать Outbound-сервер

Доступно ▾

Outbound Proxy Server 1

Порт

Outbound Proxy Server 2

Порт

Proxy Fallback Interval

NAT

Доступно ▾

Примечание

Регистрация аккаунта

Регистрация аккаунтов для IP-телефона.

Резервирование серверов

Используется для обеспечения непрерывности обслуживания в случае, когда сервер должен быть отключен для обслуживания или в случае, когда соединение между IP-телефоном и сервером разрывается.

Обход NAT

Сетевой метод установления и поддержки соединений интернет-протокола через шлюзы, реализующие NAT.

Вы можете настроить прохождение NAT для этой учетной записи.

 Нажмите сюда, чтобы получить дополнительную информацию по настройке телефона!